

# Wire-Free Security Kit

**EZVIZ C3A est une caméra sur batterie, Wi-Fi et Full HD, avec vision nocturne, microphone et haut-parleur, logement pour carte SD, détection de mouvement à infrarouge passif, et elle fonctionne avec une station de base EZVIZ W2D.**



La caméra de sécurité EZVIZ C3A, à Wi-Fi intelligent, ne comporte aucun fil, a une belle ligne et vous aide à couvrir tous les angles. Son étanchéité et sa robustesse fournissent des performances maximales toute l'année, en intérieur et en extérieur. Grâce au logement intégré de carte SD de la caméra C3A, vous pouvez enregistrer jusqu'à 128 Go. Si vous optez pour la station de base de caméra sur batterie EZVIZ W2D, vous pouvez contrôler 6 caméras C3A en même temps et prolonger l'autonomie de la batterie du C3A jusqu'à 9 mois.



**ezviz**

Video Security For Your Smart Life



# POINTS FORTS



## Entièrement sans fil

batterie à l'intérieur de la caméra et connexion au réseau par Wi-Fi



## Batterie rechargeable

batterie rechargeable au lithium de 5500 mAh, fonctionne pendant 3 à 9 mois



## Deux façons de la faire marcher

Connectez le C3A à votre routeur sans fil ou au W2D, puis opérez une liaison du W2D à votre routeur câblé



## Capteur intelligent à infrarouge passif intégré

Détecteur de mouvement PIR avancé capture les mouvements et envoie alertes en temps réel



## Offre une vue plus large

L'angle de prise de vue de 126° vous offre une large vue de la pièce/jardin



## Vision nocturne à 7,5 m

voyez ce qui se passe, même dans le noir



## Norme IP65

étanche à la poussière et imperméable, conçue pour tous les climats



## Microphone et haut-parleur

Audio bidirectionnel facile



## Deux façons de sauvegarder vos enregistrements

carte SD et stockage cloud (bientôt disponible).



## Alarme 100 dB

défense active dans le W2D



## APP EZVIZ tout-en-un

consultez partout, à tout moment grâce à l'app EZVIZ.



## Installation facile

tous les accessoires nécessaires sont dans le paquet (et d'autres options payantes).

## À PROPOS D'EZVIZ

Avec EZVIZ, facilitez-vous la vie. Vous contrôlez visuellement votre maison ou votre lieu de travail, depuis le creux de votre main. Bienvenue dans la maison et le bureau intelligents!

# CARACTÉRISTIQUES



## SOLUTION ENTIÈREMENT SANS FIL

L'EZVIZ C3A est une caméra de sécurité extérieure et autonome, sur batterie et entièrement sans fil. Ainsi, l'utilisateur peut la placer facilement et partout sans se soucier de câbles.

## BATTERIE RECHARGEABLE

Batterie rechargeable au lithium de 5500 mAh. Une caméra C3A entièrement chargée peut fonctionner pendant 3 mois, fournissant ainsi une protection constante et minimisant son temps d'inactivité. Et une station de base EZVIZ W2D peut prolonger efficacement l'autonomie de la batterie du C3A jusqu'à 9 mois. (Conditions de fonctionnement: température et environnement normaux, déclenchement 5 min/jour)



## DEUX FAÇONS DE FONCTIONNER ET DE SE CONNECTER

1. Connectez directement le C3A à votre Wi-Fi.
2. Connectez le C3A au W2D, puis opérez une liaison montante du W2D à votre routeur câblé.

## CAPTEUR INTELLIGENT À INFRAROUGE PASSIF INTÉGRÉ

Le capteur PIR réglable peut détecter les mouvements et envoyer des notifications en temps réel via l'application EZVIZ.

## UNE VUE PLUS LARGE

Le champ de vision du C3A est de 126°. Cet angle de prise de vue vous offre une large vue de la pièce/jardin. Vous avez ainsi l'assurance que tout est couvert et sous contrôle.



# CARACTÉRISTIQUES



## VOYEZ CE QUI SE PASSE DANS LE NOIR

Vous voyez ce qui se passe, même dans le noir. La caméra passe automatiquement en mode vision nocturne lorsqu'il fait sombre. Et la portée va jusqu'à 7,5 mètres. Vous pouvez surveiller le sommeil de votre bébé sans faire de bruit ou vérifier votre magasin ou bureau la nuit.



## ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET IMPERMÉABLE, CONÇUE POUR TOUS LES CLIMATS

Le C3A respecte la norme IP65. Cela signifie qu'elle est étanche à la poussière, à l'eau et conçue pour fonctionner dans les conditions ou températures les plus extrêmes entre -25°C et 45°C.



## AUDIO BIDIRECTIONNEL

Grâce à l'audio bidirectionnel intégré, vous n'êtes plus cantonné au rôle d'observateur : vous pouvez aussi interagir. Il suffit d'ouvrir l'app EZVIZ, de lancer la communication et de décider si vous souhaitez dissuader l'intrus ou parler à un collègue ou un visiteur à l'entrée.



## DEUX FAÇONS DE SAUVEGARDER VOS ENREGISTREMENTS

L'EZVIZ C3A supporte les cartes micro SD jusqu'à 128 Go. Chaque C3A constitue une unité indépendante qui enregistre et sauvegarde les séquences. Un plan de stockage cloud en option sera aussi disponible pour que toutes les vidéos soient bien sauvegardées.



## Alarme 100 dB

Si vous choisissez d'utiliser un W2D avec le C3A, vous pouvez vous servir de la fonction défense active. W2D est équipé d'une alarme intégrée : lorsque le C3A détecte une invasion, un son puissant est émis pour dissuader l'intrus.

# CARACTÉRISTIQUES

## APP EZVIZ TOUT-EN-UN

Avec l'app EZVIZ pour iOS ou Android facile à utiliser, vous pouvez visualiser jusqu'à quatre streamings vidéo simultanément. Si vous souhaitez connecter d'autres appareils de sécurité EZVIZ tels que des caméras, des capteurs ou des enregistreurs, vous pouvez les ajouter et commencer à les utiliser à partir d'une seule application. Sa présentation simple vous permet de trouver toutes vos caméras, de modifier les réglages et de voir ce qui se passe en seulement quelques pressions de bouton.



# SPÉCIFICATIONS

## Nom du produit EZVIZ C3A

### CAMÉRA

<b>Capteur d'image</b>	Capteur 1/4" 2 mégapixels
<b>Objectif</b>	2,2 mm à F2.4 / champ de vision diagonale : 126°
<b>Vision nocturne</b>	jusqu'à 25 pieds (7,5 m)

### PARAMÈTRES DE LA VIDÉO

<b>Compression</b>	Smart H.264 standard
<b>Résolution max</b>	1920 × 1080, FHD
<b>Fréquence d'images</b>	50 Hz à 25 images/s, 60 Hz à 30 images/s Fréquence d'images adaptative de transmission réseau
<b>Fonction générale</b>	3D DNR, DWDR, BLC

### PARAMÈTRES AUDIO

<b>Entrée audio</b>	microphone intégré omnidirectionnel
<b>Sortie audio</b>	haut-parleur intégré
<b>Qualité de l'audio</b>	atténuation du bruit et élimination d'écho

### RÉSEAU

<b>Sans fil</b>	Wi-Fi 2,4 GHz intégré et radiofréquence 868 MHz
<b>Configuration réseau</b>	AP mode

### ÉVÉNEMENT

<b>Capteur</b>	Capteur de mouvement à infrarouge passif
<b>Sonnerie</b>	zone d'alerte personnalisée
<b>Dispositif opérationnel</b>	la caméra se déclenche lorsque le capteur à infrarouge passif, le signal du live view ou de la lecture est déclenché

### GÉNÉRAL

<b>Conditions de travail</b>	-20°C ~ 45°C, humidité 95 % ou moins (sans condensation)
<b>Protection contre l'eau</b>	étanche à l'eau selon la classe IP65
<b>Stockage local</b>	un logement de carte SD sur la caméra, support d'une carte mémoire micro SD 8 Go min., 128 Go max. Classe de compatibilité recommandée : 10 ou plus. (La carte SD est destinée uniquement au stockage vidéo, un enregistrement de 24 heures avec la caméra de résolution 1080p, fait environ 21 Go)
<b>Batterie intégrée</b>	batterie Li-ion intégrée et rechargeable de 5500 mAh
<b>Alimentation électrique</b>	CA 100V–240V~50/60Hz
<b>Production</b>	CC 5V/1.5A
<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1.5m
<b>Type d'interface de sortie de câble d'alimentation</b>	Micro-B
<b>Consommation électrique du Wi-Fi en veille</b>	≤ 8mW

# SPÉCIFICATIONS



**Nom du produit : W2D**

## RÉSEAU

**Interface réseau** 1 RJ-45 10/100Mo/s auto-adaptatif  
Interface Ethernet et interface WAN

**Connexion au réseau** par liaison montante au routeur, câblée

## PARAMÈTRES SANS

**Wi-Fi: 2.4GHz:** 2 internes avec des antennes à 2 dB  
max

**Radiofréquence** 868Mhz

**Entrée vidéo/audio**

## CAMÉRA SUR BATTE

**Indicateur** DEL à système unique  
DEL port WAN unique

**Alarme** Alarme intégrée 100db

**Bouton** Un bouton SYNC.  
Un bouton d'alimentation.  
Un bouton de réinitialisation, maintenir  
enfoncé pendant 10 s pour réinitialiser.

**Alimentation électrique** CC 5V  
L'adaptateur est compatible avec une  
large gamme de tensions d'a priori 100  
V~240 V

**Température de fonctionnement et Humidité** De 0 °C à +40 °C, entre 10 % et 90 %  
Utilisation à l'intérieur uniquement

### Contenu de la boîte?

2x caméra EZVIZ C3A  
1x station de base W2D  
2x batterie  
2x plaque métallique  
2x kit de vis  
1x câble réseau  
2x adaptateurs secteur  
1x guide de démarrage  
rapide